

## CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA HONEYWELL

1° **Passo:** Acesse "**Dispositivos e Impressoras**", clique com o botão direito na impressora Honeywell PC42 e selecionar: "**Propriedades da impressora**"

Pair	nel de Controle → Hardware e Sons → Disp	ositiv	/os e Impressoras			
vo	Adicionar uma impressora Ver o que	está	sendo impresso	Propriedad	les do servidor o	le impress
	Impressoras (10) Fax Honeywell PC42t plus (203 dpi) IMP_CORREDOR_2_ANDAR em Is IMP_CORREDOR_SUBSOLO em Is Marketing em LSMSRV-PRINT Microsoft Print to PDF Microsoft XPS Document Writer PDFCreator Send To OneNote 2013	•	Ver o que está se Definir como imp Preferências de im Propriedades da in Criar atalho Remover dispositi	ndo impresso ressora padrã npressão mpressora	o o	
	📰 ZDesigner GC420T (EPL)		Propriedades	ernas		

2° Passo: Selecione "Preferências de impressão"

acrementerne de	Cores	Segurança	Fontes	Ferramer	ntas Sobre
Geral	Com	partilhamento	Porta	s	Avançado
<b>\$</b>	Honeywe	ell PC42t plus (20	3 dpi)		
.ocal:					
Comentário:					
Modelo: H	loneywe	ll PC42t plus (203	dpi)		
Modelo: H Recursos	loneywe	ll PC42t plus (20	3 dpi)		
Modelo: H Recursos Cor: Não	loneywe	ll PC42t plus (20	3 dpi) Papel dis	ponível:	
Modelo: H Recursos Cor: Não Frente e verso: N	loneywe	ll PC42t plus (20:	3 dpi) Papel dis	ponível:	^
Modelo: H Recursos Cor: Não Frente e verso: N Grampeamento:	loneywe lão Não	ll PC42t plus (20:	3 dpi) Papel dis	ponível:	^
Modelo: H Recursos Cor: Não Frente e verso: N Grampeamento: /eloc.: Desconhe	loneywe lão Não ecido(a)	ll PC42t plus (20	8 dpi) Papel dis	ponível:	^
Modelo: H Recursos Cor: Não Frente e verso: N Frampeamento: /eloc.: Desconhe Resolução máxin	loneywe lão Não ecido(a) na: 203 c	ll PC42t plus (20:	3 dpi) Papel dis	ponível:	< >
Modelo: H Recursos Cor: Não Frente e verso: N Grampeamento: /eloc.: Desconhe Resolução máxin	loneywe lão Não ecido(a) na: 203 c	II PC42t plus (20: Ipi	3 dpi) Papel dis	ponível:	~ ~



**3° Passo:** Em **"Configurações de página"** selecione **"Novo"** e configure o tamanho da etiqueta.

🖶 Preferên	cias de imp	ressão de	Honeywell P(	C42t pl	lus (203 d	lpi)		$\times$
Configuração	de página	Gráficos	Papel de etiqu	letas	Opções	Sobre		
Papel de Nome:	etiquetas USER (101 Nov	,6 mm x 15 /o	2,4 mm) Editar	·		Exclu	<b>~</b> ir	
Visualizaç ALE UIWW Predefinid Nome:	ăo C C C C C C	entação ) Retrato ) Paisagem ) Retrato 11 ) Paisagem ções atuais	30° 180° >		feitos Imagen Negativ	a de espa 70 Gerenc	elho iar	
	© 20 Autores d	15-2018 S o software	eagull Scientific de etiquetas Ba	;, Inc., arTendo	Opções er®.	avança	das	
	[	OK	Cance	lar	Aplic	ar	Ajuda	

4° Passo: Adicione o nome da nova etiqueta, configure a largura e altura conforme imagem abaixo, lembrando que a unidade de medida está em milímetros. A "Largura da cartela exposta" é esse espaço da borda da etiqueta até a borda do layer (papel ondeficamas etiquetas no rolo). No nome, adicione:

Editar papel de etiquetas	×
Papel de etiquetas   Nome: SÃO MARCOS   Tipo: Etiquetas cortadas com molde   Tamanho da etiqueta   Largura: 50.0 mm   Altura: 30.0 mm   Larguras da cartela exposta   Esquerda: 2.0 mm	Visualização
	Cancelal Ajuda

## SÃO MARCOS: LARGURA 50 X 30 ALTURA



5° passo: Selecione a aba "Papel de etiquetas" para configurar o método de impressão e a intensidade da cabeça de impressão. Quando se usa ribbon deve selecionar "Método de impressão" e mapear como Transferência térmica.

Deixar desmarcada a opção **"Usar configurações atuais da impressora"**. A **"intensidade**" deve ser alterada de acordo com a qualidade observada pelo cliente. Se a qualidade estiver ruim pode-se aumentar a intensidade até que a qualidade de impressão esteja boa.

Preferências de i	mpressão de Honeywell PC42t plus (203 dpi)	>
Configuração de pági	na Gráficos Papel de etiquetas Opções Sobre	
-Opções de configu Usar configuraç	ração ões atuais da impressora 🛛 Enviar alterações apenas	
Configurações da n	ıídia	
Método de impress	ão: Transferência térmica 🗸 🗸	
Tipo:	Etiqueta (com intervalos)	
Meio:	TMX1407 Duratran II V	
Intensidade:	85	
	Teste	
Opções de alimenta	ção	
alimentação: Sepa	arar 🗸 🗸	
	Ajuste automático de Topo de etiqueta e Parada de etiqueta	
Ajuste do topo:	0,0 mm Ajuste de 0,0 mm	
	OK Cancelar Aplicar	liuda

6° Passo: Em "Opções" selecionar a opção de velocidade de impressão. Neste modelo de impressora com a velocidade de 75,00mm\seg. obtém-se melhor qualidade

onfiguração de págin	a Gráficos Papel de etiquetas Opções Sobre	
Configurações de ve	elocidade	
Usar configuraçã	ão atual da impressora	
Velocidade de impre	essão: 75.00 mm/seg. 🗸	
Opções de processa	amento	
Formato de gráficos	: Automático 🗸 🗸	
Opções de calibraçã	ão	
Usar configuraçã	ão atual da impressora	
Modo de calibração	da mídia: Lento 🗸 Extensão: 0,0 mm	

Pronto! Impressora configurada.